


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ СВЕТИЛЬНИКОВ: LZ, ARCTIC.

С распакованного светильника снять рассеиватель:




2) Вынуть монтажную панель:




(3) Установка корпуса:

3.1. Установка на опорную поверхность:

Для светильника LZ:



Для светильника ARCTIC: просверлить установочные отверстия на поверхности потолка и в корпусе светильника на расстоянии L.



3.2. Установка на подвесах:




Для светильника ARCTIC: просверлить установочные отверстия в корпусе светильника на расстоянии L.




4 Ввести сетевые провода в корпус светильника через гермоизолятор, в котором предварительно сделать круглое отверстие диаметром меньшим, чем диаметр вводимого сетевого провода. Гермоизоляторы вставить в уплотняемые отверстия корпуса.



Подключить сетевой провод к клеммной колодке на монтажной панели в соответствии с указанной полярностью:



6 Вщелкнуть монтажную панель в корпус светильника. Вставить люминесцентные лампы.



7 Одеть рассеиватель на корпус светильника и закрепить его защелками.

